

# TRASMETTORE / RICEVITORE DMX WIRELESS 512 CH



DRAHTLOSER DMX-SENDER /  
-EMPFÄNGER 512 CH

Reference: ZZENAIR

## DRAHTLOSER DMX-SENDER / -EMPFÄNGER 512 CH

Der ZZENAIR kann sowohl als drahtloser DMX-Sender als auch als Empfänger fungieren.

Normalerweise funktioniert er als Empfänger, der am Eingang der Geräte angeschlossen wird, um das drahtlose DMX-Signal zu empfangen und eine Fernverbindung zu ermöglichen.

Durch die Verwendung des mitgelieferten männlich/männlich-Adapters wird der ZZENAIR zum Sender und überträgt, wenn er an das Lichtpult angeschlossen ist, das DMX-Signal an die entfernten Geräte.

Er unterstützt 1 DMX-Universum. Falls mehrere Universen übertragen werden müssen, müssen mehrere Sender mit unterschiedlichen Übertragungsbändern installiert werden.

Das Gerät verfügt über insgesamt 7 Bänder, so dass es möglich ist (mit 7 Sendern) 7 DMX-Universen zu senden.

### Technische Eigenschaften:

- Spannung: 5V DC
- Übertragungsbänder: 7
- Verwendbare DMX-Kanäle: 512
- Arbeitsfrequenz: 2,4GHz
- Maximale Entfernung im offenen Feld: 100m
- Abmessungen: 215 x 15mm
- Im Lieferumfang enthalten: TX / RX-Konvertierungsadapter; Netzkabel; 220V-5V-Netzteil
- Kompatibel mit: ZZEN126BWP; ZZEN918BWP; ZZEN612BWP; ZZEN912BWP; ZZEN612B; ZZEN615BWP

### Möchten Sie weitere Informationen zu unserem Produkt?

[Kontaktieren Sie uns jetzt!](#)