PODWÓJNY BEZPRZEWODOWY ZESTAW MIKROFONOWY UHF Z RĘCZNYM NADAJNIKIEM I BODYPACK



PODWÓJNY ZESTAW RADIOMIKROFONU UHF Z 1 RĘCZNYM I 1 BODYPACKIEM

Reference: TXZZ414

PODWÓJNY ZESTAW RADIOMIKROFONU UHF Z 1 RĘCZNYM I 1 BODYPACKIEM

Ta seria profesjonalnych mikrofonów bezprzewodowych łączy niezawodność wielokanałowej technologii PLL-Synthesizer z komponentami elektronicznymi najnowszej generacji, zapewniając wysoką stabilność, wydajność i niskie zużycie energii. Działa w paśmie UHF 606–630 MHz, unikając zakłóceń częstotliwości, i jest idealny do zastosowań wymagających wysokiej wydajności i niezawodności operacyjnej.

System integruje obwód kompresji częstotliwości ruchomej, obwód ekspansji, system antyzakłóceniowy, obwód anty-reverb, inteligentny obwód wyciszania oraz system kontroli wyjścia audio, aby zapewnić zawsze czysty i stabilny sygnał. Technologia squelch z podwójnym szumem (dual-noise squelch) gwarantuje bardziej wydajne i niezawodne działanie nawet w skomplikowanych środowiskach.

Odbiornik UHF, wyposażony w wyświetlacz LED, jest uzupełniony o nadajniki z wyświetlaczem LCD i funkcją IR do natychmiastowego parowania. Przedni port USB umożliwia bezpośrednie ładowanie baterii, co sprawia, że cały system jest praktyczny i gotowy do użycia. Nadajniki ręczne i bodypack, wyposażone w jednokierunkową dynamiczną kapsułę i akumulator litowy, zapewniają czysty i precyzyjny dźwięk nawet w trudnych warunkach.

To bezprzewodowe rozwiązanie oferuje swobodę ruchu, niezawodność i profesjonalną jakość dźwięku, wyraźnie wyróżniając się w swoim segmencie rynkowym.

Kompatybilny statyw mikrofonowy: MSZZ046

Charakterystyka techniczna:

- Typ: RX 2-kanałowy
- Zestaw: 1 mikrofon ręczny i 1 bodypack
- Zakres częstotliwości: 606-630 MHz
- Żywotność baterii mikrofonu ręcznego: 6 godzin
- Czas ładowania mikrofonu ręcznego: 3 godziny
- Wyświetlacz LED: wskazuje informacje o odbiorniku i nadajniku
- Technologia: IR SYNC
- Pasmo przenoszenia: 40 - 17000 Hz;
- T.H.D.: <1%

- Moc RF: <30 mW
- Szerokość pasma: 300 KHz
- Czułość: -90dBm
- Impedancja wyjściowa: 600 Ohm
- Zasilanie: DC 12-15V
- Złącze wyjściowe: XLR i Jack 6,3 mm

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego produktu?

Skontaktuj się z nami teraz!