
TRASMETTITORE / RICEVITORE DMX WIRELESS 512 CH

NADAJNIK / ODBIORNIK DMX
BEZPRZEWODOWY 512 CH

Reference: ZZENAIR



NADAJNIK / ODBIORNIK DMX BEZPRZEWODOWY 512 CH

ZZENAIR może działać zarówno jako bezprzewodowy nadajnik, jak i odbiornik DMX.

Normalnie działa jako odbiornik, podłączony do wejścia urządzeń, odbiera sygnał DMX bezprzewodowo i umożliwia połączenie na odległość.

Używając dołączonego adaptera męski/męski, ZZENAIR staje się nadajnikiem i, podłączony do konsoli oświetleniowej, przesyła sygnał DMX do zdalnych urządzeń.

Obsługuje 1 uniwersum DMX. Jeśli istnieje potrzeba przesłania większej liczby uniwersów, należy zainstalować więcej nadajników z różnymi pasmami transmisji.

Urządzenie ma łącznie 7 pasm, więc możliwe jest (używając 7 nadajników) wysłanie 7 uniwersów DMX.

Charakterystyka techniczna:

- Napięcie: 5V DC
- Pasma transmisji: 7
- Obsługiwane kanały DMX: 512
- Częstotliwość pracy: 2,4GHz
- Maksymalna odległość w otwartym terenie: 100m
- Wymiary: 215 x 15mm
- W zestawie: Adapter konwersji TX / RX; kabel zasilający; zasilacz 220V-5V
- Kompatybilny z: ZZEN126BWP; ZZEN918BWP; ZZEN612BWP; ZZEN912BWP; ZZEN612B; ZZEN615BWP

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego produktu?

[Skontaktuj się z nami teraz!](#)