

---

# PODWOJNY ZESTAW MIKR. BEZP. DORECZNY+KIE



ZESTAW MIKROFONÓW  
BEZPRZEWODOWYCH Z 1  
GELATO I 1 ZESTAWEM  
SŁUCHAWKOWYM UHF 16CH

Reference: TXZZ622

## Podwójny zestaw mikrofonów bezprzewodowych z nadajnikiem ręcznym i bodypack

Wysokiej jakości nadajnik do szczegółowego zapisu każdej częstotliwości nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Zapewnia niezwykłą prezencję i wyrazistość, których nie można znaleźć w innych urządzeniach w tym przedziale cenowym. Odbiornik jest wytrzymały i oferuje niezrównaną liniowość, system prawdziwej różnorodności z antenami zamontowanymi na złączu BNC.

Zakres wyjść został specjalnie zaprojektowany, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów, z możliwością korzystania z jednego kanału lub połączenia CH1 i CH2.

### Specyfikacje techniczne

- 16 kanałów UHF 673-697,80 MHz
- Wyświetlanie informacji
- Obwód automatycznej blokady szumów
- System True-Diversity z odłączanymi antenami o dużym zasięgu
- Jednokierunkowa kapsuła dynamiczna zapewniająca krystalicznie czysty dźwięk
- 2 wyjścia XLR, zbalansowane (1 na kanał)
- Niesymetryczne wyjście jack 6,3 mm (miks)
- Wydajna i energooszczędna konstrukcja
- Zasięg około 50m (może mieć wpływ czynniki zewnętrzne i poziom naładowania baterii)
- 1 dostarczony nadajnik lodów
- Dostarczono 1 nadajnik bodypack
- 1 kabel audio w zestawie
- Dostarczono 4 baterie 1,5 V AA
- Zakres częstotliwości nośnej: 673-696,775 MHz
- Pasmo przenoszenia: 100-18000 Hz
- THD: < 1%
- MSR: >100dB
- Temperatura pracy: -29 - 74°C
- Stosunek sygnał/szum: >70dB
- Poziom wyjściowy: 0-300mV
- Czułość: -105dB
- Wymiary: 394 x 205 x 52 mm

### Nadajnik ręczny

- 
- Modulacja: FM
  - Wyjście RF: >10dBm
  - Maksymalne odchylenie: +/- 70 kHz
  - Zasilanie: 2 baterie AA 1,5 V
  - Wymiary: 250 x 51 x 51 mm

#### **Nadajnik typu bodypack**

- Modulacja: FM
- Wyjście RF: >10dBm
- Maksymalne odchylenie: +/- 70 kHz
- Zasilanie: 2 baterie AA 1,5 V
- Wymiary: 100 x 65 x 30 mm

**Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego produktu?**

[Skontaktuj się z nami natychmiast!](#)