CONTROLLER A PARETE PER AMPLIFICATORI BLAZE US BIANCO



Jeder Blaze PowerZone Connect Verstärker kann mit dem Wall-S1 Netzwerk/PoE-Controller ferngesteuert werden.

Es ist einfach zu installieren, einzurichten, zu konfigurieren und anzupassen für jedes System an jedem Ort. Die Zonensteuerung für Quelle und Lautstärke kann in Sekunden aktiviert werden.

Reference: WALL-S1-W-US

Zonencontroller Wall-S1 im Netzwerk/PoE

Klangsteuerung in jedem Raum und von überall. Der Wall-S1 ist ein wandmontierter Netzwerk/PoE-Controller zur Fernsteuerung eines beliebigen Blaze Audio PowerZone Connect-Verstärkers. Er ermöglicht Endbenutzern die Steuerung der Eingangsquelle, der Lautstärke und vieler erweiterter Funktionen und Einstellungen, die Systeminstallateure für die Bedürfnisse eines bestimmten Ortes konfigurieren und anpassen können. Die Einrichtung, Konfiguration und Anpassung für jedes installierte System und Klangzone ist einfach.

Mit der Möglichkeit, bis zu 8 Wall-S1-Controller pro Verstärker zu koppeln und Geräte einer beliebigen konfigurierten Audiozone zuzuweisen, können Installateure Projekte mit dieser einfachen Lösung problemlos einrichten. Echtzeit-Synchronisation von Geräten in derselben Zone, PIN-Code-Schutz für Systemsicherheit und Zugang sowie anpassbarer Farbbildschirm und Hintergrundbeleuchtung sind einige der erweiterten Funktionen, die für die perfekte Anpassung an jeden Ort angepasst werden können.

Technische Spezifikationen:

- Kompatibilität mit BLAZE AUDIO Verstärkern - PowerZone Connect Serie
- Betriebstemperaturbereich: 0-40°C
- Bildschirmgröße (ohne schwarzen Rand): 27,72 mm x 27,72 mm
- Bildschirmfläche (ohne schwarzen Rand): 768,4 mm²
- Bildschirmauflösung: 240 x 240 Pixel
- Bildschirmtyp: RGB, Transmissiv / Normalerweise schwarz
- Bildschirmmaterial: Hochglanzpoliertes transparentes Acryl
- Material der äußeren und mechanischen Teile: Kunststoff (ABS-PC)
- Material der Konstruktion: Feuerverzinkter Stahl
- Leistungsaufnahme PoE: Klasse 1 / max. 3,84 W
- Stromversorgung über RJ45 Ethernet-Anschluss auf der Rückseite des Geräts mit einem Kabel der Kategorie 5e (oder schnellerem STP) unter Verwendung eines Standard-PoE-Switches oder PoE-Injektors
- Standby-Modus: 6 verfügbare Einstellungen: 30 Sekunden, 2 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten
- Datenverbindung und Protokoll: RJ45, Blaze Audio proprietär auf CAT 5e (oder schnellerem STP)
- Maximale Kabellänge (CAT 5e): 100 m
- Schutzart IP: IP 30

- Farbe: Weiß (RAL9003)
- Abmessungen außen (H x L): 115,1 x 70,6 mm
- Abmessungen außen, Tiefe: 23,1 mm
- Abmessungen außen, Tiefe [ab Knopfspitze]: 42,8 mm
- Montagelöcher: 83,5 mm
- Gewicht: 120 g

Möchten Sie weitere Informationen zu unserem Produkt?

kontaktieren Sie uns jetzt!