
BODYPACK-SENDER FÜR EMPFÄNGER DER SERIE TXZZ7XX



BODYPACK-SENDER FÜR
EMPFÄNGER DER SERIE
TXZZ7XX

Reference: TXZZ7PT

BODYPACK-SENDER FÜR EMPFÄNGER DER SERIE TXZZ7XX

Drahtloser Sender der Serie TXZZ7XX.
Lavalier Mikrofon HSZZ110 enthalten.
Funktioniert mit 2 AA-Batterien.

TECHNISCHE DATEN

- Senderart: Bodypack;
- Kanäle: 100 UHF;
- Frequenzbereich: 515-565 MHz;
- Display: LCD;
- Squelch: Ja;
- Kapsel: Dynamisch;
- Frequenzantwort: 50-18000 Hz;
- RF-Leistung: <30 mW;
- Stromversorgung des Senders: 2 x AA 1,5V;
- Synchronisation: IR;
- Abmessungen: 85 x 49 x 19 mm

TECHNISCHE DATEN LAVALIER HSZZ110 (INBEGRIFFEN)

- Kapsel: Dynamisch;
- Polarmuster: Nierenförmig;
- Frequenzantwort: 50-18000 Hz;
- Impedanz: 600 Ohm;
- Farbe: Schwarz;
- Anschluss: 3-poliger Mini-XLR;
- Windschutz: Ja;
- Kabellänge: 1200 mm

Möchten Sie weitere Informationen zu unserem Produkt?

[Kontaktieren Sie uns sofort!](#)