MIXER MIT 6 STEREO LINE-EINGÄNGEN + 2 MIKROFONEN, 3 ZONEN AUSGÄNGEN + 1 STEREO-AUSGANG



MIXER MIT 6 STEREO LINE-EINGÄNGEN + 2 MIKROFONEN, 3 ZONEN AUSGÄNGEN + 1 STEREO-AUSGANG

Reference: ZZONE640MX

MIXER MIT 6 STEREO LINE-EINGÄNGEN + 2 MIKROFONEN, 3 ZONEN AUSGÄNGEN
+ 1 STEREO-AUSGANG

Die neue ZZONE-Verstärkerreihe wurde entwickelt, um den Anforderungen aufmerksamer Installateure gerecht zu werden,
die Vielseitigkeit, Vollständigkeit und Benutzerfreundlichkeit suchen. Das Modell ZZONE640MX ist die ideale Wahl
für mittelgroße Multi-Zonen-Audiosysteme und bietet 6 Eingangskanäle und 4 Ausgangszonen,
darunter eine Stereo-Master- und 3 Mono-Zonen.
Die Mono-Zonen können das Signal der Stereo-Zone oder eines der 6 Eingangssignale übertragen.
Mit zwei einstellbaren Mikrofoneingängen mit Priorität können sie jeder Ausgangszone hinzugefügt oder daraus ausgeschlossen werden.
Die sofortigen Bedienelemente auf der Vorderseite, zusammen mit den fortgeschritteneren auf der Rückseite, machen den ZZONE640MX
Mixer perfekt für diejenigen, die Qualität und Flexibilität in der Audiosteuerung suchen.

Technische Spezifikationen

- System: Verstärker/Mixer
- Signal-Rausch-Verhältnis: >82 dBu
- Kanaltrennung: >65 dB
- THD: <0,03%
- Leistungsaufnahme: 22 W
- Ausgänge: Haupt-Aufnahme-Kopfhörer-Zone 1-Zone 2-Zone 3
- Eingänge: Line-Mikrofon-Aux
- Frequenzantwort: 20 - 20000 Hz
- Schutzvorrichtungen: Sicherung
- Stromversorgung: AC-Versorgung 115/230V~ 50Hz-60 Hz
- Abmessungen: 483 x 133 x 162 mm
- Gewicht: 4,3 kg

Möchten Sie weitere Informationen zu unserem Produkt?

Kontaktieren Sie uns jetzt!