CONTROLLER A PARETE PER AMPLIFICATORI BLAZE US BIANCO



Cualquier amplificador Blaze PowerZone Connect se puede controlar de forma remota con el controlador Wall-S1 en red/PoE.

Es fácil de instalar, configurar, y personalizar para cualquier sistema en cualquier lugar. El control de zona para la fuente y el volumen se puede activar en segundos.

Reference: WALL-S1-W-US

Controlador de zona Wall-S1 en red/PoE

Control de sonido en cualquier habitación y desde cualquier lugar. El Wall-S1 es un controlador de red/PoE montado en la pared para el control remoto de cualquier amplificador Blaze Audio PowerZone Connect. Permite a los usuarios finales controlar la fuente de entrada, el volumen y muchas funciones avanzadas y configuraciones que los instaladores del sistema pueden configurar y personalizar para satisfacer las necesidades de un lugar específico. Es fácil de configurar, configurar y personalizar para cualquier sistema instalado y zona de sonido.

Con la capacidad de emparejar hasta 8 controladores Wall-S1 por amplificador y asignar dispositivos a cualquiera de las zonas de audio configuradas, los instaladores pueden configurar fácilmente proyectos con esta solución sencilla. La sincronización en tiempo real de dispositivos en la misma zona, la protección con código PIN para la seguridad y el acceso al sistema, y la pantalla a color y retroiluminación personalizables son algunas de las características avanzadas que se pueden personalizar para un ajuste perfecto en cualquier ubicación.

Especificaciones Técnicas:

- Compatibilidad con amplificadores BLAZE AUDIO: serie PowerZone Connect
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0-40°C
- Tamaño de la pantalla de visualización (excluyendo el borde negro): 27,72 mm x 27,72 mm
- Área de la pantalla de visualización (excluyendo el borde negro): 768,4 mm²
- Resolución de la pantalla de visualización: 240 x 240 píxeles
- Tipo de pantalla: RGB, Transmisiva / Normalmente en negro
- Material de la pantalla de visualización: Acrílico transparente pulido de alto brillo
- Material de las partes externas y mecánicas: Plástico (ABS-PC)
- Material de construcción: Acero pregalvanizado
- Consumo de energía PoE: Clase 1 / 3,84 W máx.
- Suministro de energía a través del puerto Ethernet RJ45 en la parte posterior del dispositivo mediante un cable de categoría 5e (o STP más rápido) con el uso de un conmutador PoE estándar o un inyector PoE
- Modo de espera: 6 configuraciones disponibles: 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos
- Conexión y protocolo de datos: RJ45, propietario de Blaze Audio en CAT 5e (o STP más rápido)
- Longitud máxima del cable (CAT 5e): 100 m
- Clasificación de protección IP: IP 30
- Color: Blanco (RAL9003)

- Dimensiones externas (Al x L): 115,1 x 70,6 mm
- Dimensiones externas, profundidad: 23,1 mm
- Dimensiones externas, profundidad [desde la punta del botón]: 42,8 mm
- Orificios de montaje: 83,5 mm
- Peso: 120 g

¿Deseas más información sobre nuestro producto?

Contáctenos ahora mismo!