
MATRIZ MEZCLADORA CON 5 ENTRADAS Y 3 SALIDAS

MIXER REPRODUCTOR
MULTIMEDIA 4 ENTRADAS, 2
SALIDAS CON RADIO Y
BLUETOOTH



Reference: ZZONE503MX

MATRIZ MEZCLADORA CON 5 ENTRADAS Y 3 SALIDAS

La nueva línea de amplificadores ZZONE está diseñada para satisfacer las necesidades de instaladores cuidadosos que buscan versatilidad, integridad y facilidad de uso. El modelo ZZONE503MX es un mezclador diseñado para 3 zonas independientes, proporcionando 2 salidas estéreo y una mono. La señal fuente para cada zona puede provenir de 4 entradas, incluyendo una con doble entrada frontal para una conexión fácil de dispositivos portátiles. Además, las 2 entradas de micrófono ofrecen prioridad seleccionable y pueden incluirse o excluirse de cada salida de zona. Este mezclador ZZONE503MX ofrece una solución completa y versátil para gestionar el sonido en entornos de múltiples zonas.

Especificaciones técnicas

- Sistema: Amplificador / Mezclador
- Razón Señal/Ruido: >82 dBu
- Diafonía: >65 dB
- THD: <0.03%
- Consumo: 20 W
- Salidas: Zona 1 - Zona 2 - Zona 3 (mono)
- Entradas: Línea-Mic-Aux
- Respuesta en frecuencia: 20 - 20000 Hz
- Protecciones: Fusible
- Alimentación: Suministro eléctrico CA 115/230V~ 50Hz-60 Hz
- Dimensiones: 483 x 44.5 x 191 mm
- Peso: 2.76 Kg

¿Quieres más información sobre nuestro producto?

[¡Contáctanos ahora!](#)