
MIXER CON 6 ENTRADAS MIC/LINE + SALIDA PRINCIPAL Y SALIDA DE AURICULARES

MIXER CON 6 ENTRADAS
MIC/LINE + SALIDA
PRINCIPAL Y SALIDA DE
AURICULARES



Reference: ZZONE602MX

MIXER CON 6 ENTRADAS MIC/LINE + SALIDA PRINCIPAL Y SALIDA DE AURICULARES

La nueva línea de amplificadores ZONE está diseñada para satisfacer las necesidades de instaladores meticulosos que buscan versatilidad, integridad y facilidad de uso. El modelo ZONE602MX destaca como un mezclador de micrófono/línea con 7 canales, incluyendo 5 adecuados para entradas de micrófono/línea estéreo de uso múltiple.

El mezclador incluye una entrada de micrófono dedicada con talkover ajustable y un sistema de prioridad, garantizando un control óptimo. Su integración perfecta con centros de evacuación es posible gracias a la entrada de señal de emergencia. La facilidad de uso se destaca aún más por la entrada frontal dedicada para dispositivos móviles, permitiendo la conexión instantánea de smartphones, tablets y laptops con extrema simplicidad.

Especificaciones técnicas

- Sistema: Amplificador / Mezclador
- Ratio S/N: >82 dBu
- Crosstalk: >65 dB
- THD: <0.03%
- Consumo: 20 W
- Salidas: Principal-Grabación-Auriculares
- Entradas: Línea-Mic-Aux
- Respuesta en frecuencia: 20 - 20000 Hz
- Protecciones: Fusible
- Alimentación: Suministro AC 115/230V~ 50Hz-60 Hz
- Dimensiones: 483 x 44.5 x 162 mm
- Peso: 2.3 Kg

¿Quieres más información sobre nuestro producto?

[¡Contáctanos ahora!](#)