
SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF DOBLE 2 X 48 CH - 606 - 630 MHz



SET DE MICRÓFONO
INALÁMBRICO UHF DOBLE 2
X 48 CH - 606 - 630 MHz

Reference: TXZZ422

SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF DOBLE 2 X 48 CH - 606 - 630 MHz

Descubre el potente receptor de radio UHF, sintonizado en una frecuencia de 606 a 630 MHz, completo con un avanzado sistema PLL-Synthesizer multicanal y un chip de última generación para garantizar una calidad de señal óptima. Perfecto para aplicaciones que requieren fiabilidad y robustez, este dispositivo ofrece una respuesta en frecuencia cristalina y una distorsión mínima. Con la conexión IR para el emparejamiento instantáneo del transmisor y el puerto USB frontal para la carga de baterías, es la opción ideal para un uso sin problemas. Los transmisores de alta calidad son capaces de capturar cada frecuencia con precisión incluso en condiciones adversas, gracias al doble circuito de reducción de ruido. Con su excepcional presencia y claridad, este dispositivo es una solución fiable y fácil de usar que no se encuentra en otros dispositivos en su misma gama de precios. Micrófonos de mano con batería recargable de litio.

Características técnicas:

- Tipo: RX de 2 canales;
- Kit: 2 Bodypacks;
- Rango de frecuencia: 606-630 MHz;
- Pantalla LED: indica información del receptor y del transmisor;
- Squelch: Sí;
- Tecnología: IR SYNC;
- Respuesta en frecuencia: 40 - 17000 Hz;
- T.H.D.: <1%
- Potencia RF: <30 mW;
- Ancho de banda: 300 KHz;
- Sensibilidad: >90dBm;
- Impedancia de salida: 600 Ohmios;
- Conector de salida: XLR y Jack de 6.3 mm;
- Dimensiones (An x Al x Pr): 480 x 49 x 195 mm

¿Deseas más información sobre nuestro producto?

[Contáctenos ahora mismo!](#)