

---

# CONJUNTO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICO DE 48 CANALES UHF, TRANSMISOR DE PETACA

CONJUNTO DE MICRÓFONO  
INALÁMBRICO UHF 48CH



Reference: TXZZ541

## Conjunto de micrófono inalámbrico con transmisor de petaca UHF de 48 canales

El nuevo set de micrófonos inalámbricos UHF con frecuencias de 512 a 652 MHz. 48 canales seleccionables, con chips de última generación diseñado para una representación óptima de la señal.

Ideal en todas aquellas situaciones en las que un Producto básico pero fiable y robusto. UHF en modulación FM con respuesta en frecuencia cristalino y distorsión a niveles muy bajos para este rango de precios.

Pantalla de información muy cómoda con nivel de batería, nivel de señal portadora, nivel de audio, frecuencia y estado de silencio. Versión doble transmisor.

### Especificaciones técnicas

- UHF en modulación FM.
- 48 canales seleccionables
- Configuración manual e IR
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 KHz.
- Distorsión: <0,5 %.
- Recepción de cuarzo.
- Sensibilidad: 60 dB señal/ruido (12 dBu).
- Salida XLR balanceada
- Salida de RF < 30 mW PIRE.
- Antena externa.
- Consumo: 25mA.
- Funciona con 2 pilas tipo AA
- Fuente de alimentación externa de 5 V CC/500 mA

### ¿Deseas más información sobre nuestro producto?

[Contáctenos ahora mismo!](#)