
AMPLIFICADOR-MATRIZ COMPACTO DE 4 CANALES PARA AURICULARES



AMPLIFICADOR
AURICULARES
PROFESIONAL

DE
MATRIX

Reference: ZZHA400

Amplificador de auriculares profesional

Amplificador de auriculares profesional con configuración de matriz.

Electrónica montada en un cómodo y resistente estuche de rack de 19". Todas las conexiones de entrada se encuentran en la parte trasera del rack, mientras que las conexiones de salida están en la parte frontal, lo que permite una configuración y uso cómodos y sencillos.

Especificaciones técnicas

- Amplificador con nivel máximo de salida de +10dB
- Rango de control de ganancia de +35dB
- Conectores de entrada y salida jack de 6,35mm
- Montaje en rack de 19" (1U)
- Control de volumen para cada salida
- Salida de línea estéreo para cada entrada
- Selectores de matriz para las entradas del amplificador de auriculares
- ENTRADAS: Línea - Jack 6.35mm
- IMPEDANCIA DE ENTRADA: 47 K Ω
- NIVEL MÁXIMO: IN +25 dB / OUT +35 dB
- SALIDAS: 4 estéreo (Jack 6.35mm) - 4 línea fija (Jack 6.35mm)
- IMPEDANCIA DE SALIDA: 22 Ω
- GANANCIA MÁXIMA: 20 dB
- RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: >80 dB
- ALIMENTACIÓN: 120-240V AC, 50-60Hz
- DIMENSIONES: 445x482x217mm

¿Deseas más información sobre nuestro producto?

[Contáctenos ahora mismo!](#)