CONTROLLER A PARETE PER AMPLIFICATORI BLAZE US BIANCO



N'importe quel amplificateur Blaze PowerZone Connect peut être contrôlé à distance avec le contrôleur Wall-S1 en réseau/PoE.

Il est facile à installer, à configurer et à personnaliser pour n'importe quel système, où que ce soit. La commande de zone pour la source et le volume peut être activée en quelques secondes.

Référence WALL-S1-W-US

Contrôleur de zone Wall-S1 en réseau/PoE

Contrôle du son dans n'importe quelle pièce et de n'importe où. Le Wall-S1 est un contrôleur mural en réseau/PoE pour le contrôle à distance de n'importe quel amplificateur Blaze Audio PowerZone Connect. Il permet aux utilisateurs finaux de contrôler la source d'entrée, le volume et de nombreuses fonctions avancées ainsi que des paramètres que les installateurs de systèmes peuvent configurer et personnaliser pour répondre aux besoins d'un lieu spécifique. Il est facile à configurer, à paramétrer et à personnaliser pour tout système installé et zone sonore.

Avec la possibilité d'appairer jusqu'à 8 contrôleurs Wall-S1 par amplificateur et d'attribuer des appareils à l'une des zones audio configurées, les installateurs peuvent facilement réaliser des projets avec cette solution simple. La synchronisation en temps réel des appareils dans la même zone, la protection par code PIN pour la sécurité du système et l'accès, ainsi que l'écran couleur et l'éclairage personnalisable sont quelques-unes des fonctionnalités avancées qui peuvent être personnalisées pour s'adapter parfaitement à n'importe quel endroit.

Spécifications techniques :

- Compatibilité avec les amplificateurs BLAZE AUDIO - série PowerZone Connect
- Plage de température de fonctionnement : 0-40°C
- Taille de l'écran d'affichage (hors bord noir) : 27,72 mm x 27,72 mm
- Surface de l'écran d'affichage (hors bord noir) : 768,4 mm²
- Résolution de l'écran d'affichage : 240 x 240 pixels
- Type d'écran d'affichage : RVB, Transmissif / Normalement noir
- Matériau de l'écran d'affichage : Acrylique transparent poli à haute brillance
- Matériau des parties extérieures et mécaniques : Plastique (ABS-PC)
- Matériau de construction : Acier pré-galvanisé
- Consommation d'énergie PoE : Classe 1 / 3,84 W max
- Alimentation via le port Ethernet RJ45 à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un câble de catégorie 5e (ou STP plus rapide) avec l'utilisation d'un commutateur PoE standard ou d'un injecteur PoE
- Mode veille : 6 réglages disponibles : 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes
- Connexion et protocole de données : RJ45, propriétaire Blaze Audio sur CAT 5e (ou STP plus rapide)
- Longueur maximale du câble (CAT 5e) : 100 m
- Indice de protection IP : IP 30
- Couleur : Blanc (RAL9003)

- Dimensions extérieures (H x L) : 115,1 x 70,6 mm
- Dimensions extérieures, profondeur : 23,1 mm
- Dimensions extérieures, profondeur [à partir de la pointe du bouton] : 42,8 mm
- Trous de montage : 83,5 mm
- Poids : 120 g

Voulez-vous plus d'informations sur notre produit ?

Contactez-nous maintenant !