
MIXEUR AVEC 6 ENTRÉES STÉRÉO LIGNE + 2 MICROPHONES, 3 SORTIES DE ZONE + 1 SORTIE STÉRÉO



MIXEUR AVEC 6 ENTRÉES
STÉRÉO LIGNE + 2
MICROPHONES, 3 SORTIES
DE ZONE + 1 SORTIE
STÉRÉO

Référence ZZONE640MX

MIXEUR AVEC 6 ENTRÉES STÉRÉO LIGNE + 2 MICROPHONES, 3 SORTIES DE ZONE + 1 SORTIE STÉRÉO

La nouvelle gamme d'amplificateurs ZZONE a été conçue pour répondre aux besoins des installateurs attentifs à la recherche de polyvalence, d'exhaustivité et de facilité d'utilisation. Le modèle ZZONE640MX est le choix idéal pour les systèmes audio multi-zones de taille moyenne, offrant 6 canaux d'entrée et 4 zones de sortie, dont une en stéréo maître et 3 zones mono.

Les zones mono peuvent transporter le signal de la zone stéréo ou l'un des 6 signaux d'entrée.

Avec deux entrées de microphone réglables en priorité, elles peuvent être incluses ou exclues de chaque zone de sortie.

Les commandes immédiates à l'avant, ainsi que celles plus avancées à l'arrière, font du mixeur ZZONE640MX le choix parfait pour ceux qui recherchent qualité et flexibilité dans la gestion audio.

Spécifications techniques

- Système: Ampli / Mixeur
- Rapport S/B: >82 dBu
- Crosstalk: >65 dB
- DHT: <0,03%
- Consommation: 22 W
- Sorties: Principal-Enregistrement-Casques-Zone 1-Zone 2-Zone 3
- Entrées: Ligne-Micro-Aux
- Réponse en fréquence: 20 - 20000 Hz
- Protections: Fusible
- Alimentation: Alimentation secteur 115/230V~ 50Hz-60 Hz
- Dimensions: 483 x 133 x 162 mm
- Poids: 4,3 kg

Vous voulez plus d'informations sur notre produit?

[Contactez-nous maintenant !](#)