CONTROLLER A PARETE PER AMPLIFICATORI BLAZE US BIANCO



Każdy wzmacniacz Blaze PowerZone Connect można zdalnie kontrolować za pomocą kontrolera sieciowego/PoE Wall-S1.

Jest łatwy do zainstalowania, skonfigurowania i dostosowania do dowolnego systemu w dowolnym miejscu. Kontrola strefy źródła i głośności może być aktywowana w kilka sekund.

Reference: WALL-S1-W-US

Kontroler strefy Wall-S1 w sieci/PoE

Kontrola dźwięku w dowolnym pomieszczeniu i z dowolnego miejsca. Wall-S1 to montowany na ścianie kontroler sieciowy/PoE do zdalnego sterowania dowolnym wzmacniaczem Blaze Audio PowerZone Connect. Umożliwia użytkownikom końcowym kontrolę źródła wejścia, głośności oraz wielu zaawansowanych funkcji i ustawień, które instalatorzy systemów mogą skonfigurować i dostosować do potrzeb konkretnej lokalizacji. Jest łatwy w konfiguracji, ustawieniach i personalizacji dla każdego zainstalowanego systemu i strefy dźwiękowej.

Dzięki możliwości parowania aż do 8 kontrolerów Wall-S1 na wzmacniacz i przypisywania urządzeń do dowolnych zdefiniowanych stref audio, instalatorzy mogą łatwo tworzyć projekty za pomocą tej prosty rozwiązania. Synchronizacja w czasie rzeczywistym urządzeń w tej samej strefie, ochrona hasłem PIN dla zabezpieczenia systemu i dostępu oraz dostosowywalny kolorowy ekran i podświetlenie to niektóre zaawansowane funkcje, które można dostosować, aby idealnie pasowały do każdego miejsca.

Specyfikacje techniczne:

- Zgodność z wzmacniaczami BLAZE AUDIO - seria PowerZone Connect
- Zakres temperatury pracy: 0-40°C
- Rozmiar ekranu wyświetlacza (bez czarnego obramowania): 27,72 mm x 27,72 mm
- Powierzchnia ekranu wyświetlacza (bez czarnego obramowania): 768,4 mm²
- Rozdzielczość ekranu wyświetlacza: 240 x 240 pikseli
- Typ ekranu wyświetlacza: RGB, Transmisyjny / Zazwyczaj czarny
- Materiał ekranu wyświetlacza: Wysokoglossowy, polerowany, przezroczysty akryl
- Materiał części zewnętrznych i mechanicznych: Tworzywo sztuczne (ABS-PC)
- Materiał konstrukcyjny: Stal ocynkowana
- PoE - Zużycie energii: Klasa 1 / maks. 3,84 W
- Zasilanie przez port Ethernet RJ45 na tylnej stronie urządzenia za pomocą kabla kategorii 5e (lub szybszego STP) przy użyciu standardowego przełącznika PoE lub wstrzykiwacza PoE
- Tryb gotowości: 6 dostępnych ustawień: 30 sekund, 2 minuty, 5 minut, 15 minut, 30 minut, 60 minut
- Połączenie danych i protokół: RJ45, własność Blaze Audio na kablach kategorii 5e (lub szybszych STP)
- Maksymalna długość kabla (kategoria 5e): 100 m
- Klasa ochronności IP: IP 30
- Kolor: Biały (RAL9003)
- Wymiary zewnętrzne (W x D): 115,1 x 70,6 mm

- Wymiary zewnętrzne, głębokość: 23,1 mm
- Wymiary zewnętrzne, głębokość [od końcówki pokrętła]: 42,8 mm
- Otwory montażowe: 83,5 mm
- Waga: 120 g

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego produktu?

Skontaktuj się z nami natychmiast!