
EMITER BODYPACK DLA ODBIORCÓW Z SERII TXZZ7XX



EMITER BODYPACK DLA
ODBIORCÓW Z SERII
TXZZ7XX

Reference: TXZZ7PT

EMITER BODYPACK DLA ODBIORCÓW Z SERII TXZZ7XX

Beprzewodowy nadajnik z serii TXZZ7XX.

Mikrofon Lavalier HSZZ110 ZAWIERA.

Działa na 2 baterie typu AA.

DANE TECHNICZNE

- Typ nadajnika: Bodypack;
- Kanały: 100 UHF;
- Zakres częstotliwości: 515-565 MHz;
- Wyświetlacz: LCD;
- Squelch: Tak;
- Kapsuła: Dynamiczna;
- Odpowiedź częstotliwości: 50-18000 Hz;
- Moc RF: <30 mW;
- Zasilanie nadajnika: 2 x AA 1.5V;
- Synchronizacja: IR;
- Wymiary: 85 x 49 x 19 mm

DANE TECHNICZNE LAVALIER HSZZ110 (DOŁĄCZONE)

- Kapsuła: Dynamiczna;
- Charakterystyka kierunkowa: Kardoidalna;
- Odpowiedź częstotliwości: 50-18000 Hz;
- Impedancja: 600 Ohm;
- Kolor: Czarny;
- Złącze: 3-pinowy mini XLR;
- Wiatrochron: Tak;
- Długość kabla: 1200 mm;

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego produktu?

[Skontaktuj się z nami natychmiast!](#)