MIKSER MATRYCOWY Z 5 WEJŚCIAMI I 3 WYJŚCIAMI



MIKSER MATRYCOWY Z 5 WEJŚCIAMI I 3 WYJŚCIAMI

Reference: ZZONE503MX

MIKSER MATRYCOWY Z 5 WEJŚCIAMI I 3 WYJŚCIAMI

Nowa linia wzmacniaczy ZZONE została zaprojektowana, aby sprostać potrzebom uwzględniającym instalatorów szukających wszechstronności, kompletności i łatwości użycia. Model ZZONE503MX to mikser zaprojektowany dla 3 niezależnych stref, dostarczając 2 wyjścia stereo
oraz jedno mono. Sygnał źródłowy dla każdej strefy może pochodzić z 4 wejść, z których jedno ma podwójne
wejście z przodu dla łatwego podłączenia urządzeń przenośnych. Ponadto, 2 wejścia mikrofonowe oferują wybieralny priorytet i mogą być włączane lub wyłączane dla każdej strefy wyjściowej. Ten mikser ZZONE503MX oferuje kompleksowe i wszechstronne rozwiązanie
do zarządzania dźwiękiem w środowiskach wielostrefowych.

Specyfikacje techniczne

- System: Wzmacniacz / Mikser
- Stosunek S/N: >82 dBu
- Crosstalk: >65 dB
- THD: <0.03%
- Zużycie: 20 W
- Wyjścia: Strefa 1 - Strefa 2 - Strefa 3 (mono)
- Wejścia: Line-Mic-Aux
- Odpowiedź częstotliwościowa: 20 - 20000 Hz
- Zabezpieczenia: Bezpiecznik
- Zasilanie: Zasilanie AC 115/230V~ 50Hz-60 Hz
- Wymiary: 483 x 44.5 x 191 mm
- Waga: 2.76 kg

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego produktu?

Skontaktuj się z nami teraz!