

---

# PODWÓJNY ZESTAW MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH UHF 2 X 48 CH - 606-630 MHz



PODWÓJNY ZESTAW  
MIKROFONÓW  
BEZPRZEWODOWYCH UHF 2  
X 48 CH - 606-630 MHz

Reference: TXZZ424

## PODWÓJNY ZESTAW MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH UHF 2 X 48 CH - 606-630 MHz

Odkryj potężny odbiornik radiowy UHF, dostrojony do częstotliwości od 606 do 630 MHz, kompletny z zaawansowanym systemem PLL-Synthesizer wielokanałowym i nowoczesnym chipem, aby zapewnić optymalną jakość sygnału. Idealny do aplikacji wymagających niezawodności i solidności, to urządzenie oferuje krystalicznie czystą odpowiedź częstotliwościową i minimalne zniekształcenia. Dzięki połączeniu IR do natychmiastowego parowania nadajnika i wygodnemu przedniemu portowi USB do ładowania baterii jest to idealny wybór do płynnego działania. Wysokiej jakości nadajniki są w stanie precyzyjnie wychwytywać każdą częstotliwość nawet w niekorzystnych warunkach, dzięki podwójnemu obwodowi redukcji szumów. Dzięki wyjątkowej obecności i przejrzystości, to urządzenie jest niezawodnym i łatwym w użyciu rozwiązaniem, które nie ma sobie równych w tej samej klasie cenowej. Mikrofony ręczne z akumulatorem litowym.

### Funkcje techniczne:

- Typ: 2-kanałowy RX;
- Zestaw: 1 mikrofon ręczny i 1 Bodypack;
- Zakres częstotliwości: 606-630 MHz;
- Wyświetlacz LED: wskazuje informacje o odbiorniku i nadajniku;
- Squelch: Tak;
- Technologia: IR SYNC;
- Pasmo przenoszenia: 40 - 17000 Hz;
- T.H.D.: <1%
- Moc RF: <30 mW;
- Szerokość pasma: 300 KHz;
- Czułość: >90dBm;
- Impedancja wyjściowa: 600 Ohmów;
- Złącze wyjściowe: XLR i Jack 6,3 mm;
- Wymiary (S x W x G): 480 x 49 x 195 mm

**Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego produktu?**

[Skontaktuj się z nami natychmiast!](#)