

ZESTAW MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO UHF Z NADAJNIKIEM RĘCZNYM



ZESTAW RADIOMIKROFONU
UHF Z NADAJNIKIEM
RĘCZNYM

Reference: TXZZ400

ZESTAW RADIOMIKROFONU UHF Z NADAJNIKIEM RĘCZNYM

Ta seria profesjonalnych mikrofonów bezprzewodowych łączy niezawodność wielokanałowej technologii PLL-Synthesizer z komponentami elektronicznymi najnowszej generacji, zapewniając wysoką stabilność, wydajność i niskie zużycie energii. Działa w paśmie UHF 606-630 MHz, unikając zakłóceń częstotliwości, i jest idealny do zastosowań wymagających wysokiej wydajności i niezawodności operacyjnej.

System integruje obwód kompresji częstotliwości ruchomej, obwód ekspansji, system antyzakłóceńowy, obwód anty-reverb, inteligentny obwód wyciszania oraz system kontroli wyjścia audio, aby zapewnić zawsze czysty i stabilny sygnał. Technologia squelch z podwójnym szumem (dual-noise squelch) gwarantuje bardziej wydajne i niezawodne działanie nawet w skomplikowanych środowiskach.

Odbiornik UHF, wyposażony w wyświetlacz LED, jest uzupełniony o nadajniki z wyświetlaczem LCD i funkcją IR do natychmiastowego parowania. Przedni port USB umożliwia bezpośrednie ładowanie baterii, co sprawia, że cały system jest praktyczny i gotowy do użycia. Mikrofony ręczne, wyposażone w jednokierunkową dynamiczną kapsułę i akumulator litowy, zapewniają czysty i precyzyjny dźwięk nawet w trudnych warunkach.

To bezprzewodowe rozwiązanie oferuje swobodę ruchu, niezawodność i profesjonalną jakość dźwięku, wyraźnie wyróżniając się w swoim segmencie rynkowym.

Kompatybilny statyw mikrofonowy: [MSZZ046](#)

Charakterystyka techniczna:

- Typ: RX 1-kanalowy
- Zestaw: 1 mikrofon ręczny
- Zakres częstotliwości: 606-630 MHz
- Żywotność baterii mikrofonu ręcznego: 6 godzin
- Czas ładowania mikrofonu ręcznego: 3 godziny
- Wyświetlacz LED: wskazuje informacje o odbiorniku i nadajniku
- Technologia: IR SYNC
- Pasmo przenoszenia: 40 - 17000 Hz;
- T.H.D.: <1%
- Moc RF: <30 mw="" li="">
- Szerokość pasma: 300 KHz
- Czułość: -90dBm
- Impedancja wyjściowa: 600 Ohm

-
- Zasilanie: DC 12-15V
 - Złącze wyjściowe: XLR i Jack 6,3 mm

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego produktu?

[Skontaktuj się z nami teraz!](#)