

---

# AMPLIFICADOR COMPACTO DE 4 CANALES PARA AURICULARES



MINI AMPLIFICADOR DE AURICULARES DE 4 SALIDAS

Reference: ZZHA4

## Amplificador de auriculares de 4 salidas

Amplificador de auriculares con 4 salidas y control de volumen independiente para cada salida.

Ideal para todas las aplicaciones donde ahorrar espacio es importante.

1 entrada y 4 salidas con volúmenes independientes. Fuente de alimentación de 12-18V DC incluida.

## Especificaciones técnicas

- Amplificador de auriculares con 4 salidas
- 1 entrada estéreo
- 4 salidas de auriculares independientes
- Nivel máximo de salida: +22 dB
- Fuente de alimentación externa: 12-16V DC (incluida)
- Entradas: Línea - Jack 6.35mm - Aux - RCA
- Impedancia de entrada: 100 K $\Omega$
- Nivel máximo: IN +16 dB / OUT +13 dB
- Salidas: 4 estéreo (Jack 6.35/3.5mm) - 1 enlace (Jack 6.35mm)
- Impedancia de salida: Mínimo 10 $\Omega$
- Ganancia máxima: 19 dB
- Ratio señal/ruido: >98 dB
- Alimentación: 15V C.A.
- Dimensiones: 95x72x40mm

## ¿Deseas más información sobre nuestro producto?

[Contáctenos ahora mismo!](#)