

---

# AMPLIFICADOR COMPACTO DE 4 CANALES PARA AURICULARES

AMPLIFICADOR DE  
AURICULARES DE 4 CANALES



Reference: ZZHA40

## Amplificador para auriculares de 4 salidas

Amplificador para auriculares de 4 salidas con control de volumen independiente para cada salida.

Ideal para todas las aplicaciones donde es importante ahorrar espacio sin renunciar a las funciones esenciales en usos profesionales.

1 entrada y 4 salidas con volúmenes independientes y control de volumen maestro. Fuente de alimentación de 12-18V DC incluida.

## Especificaciones técnicas

- Amplificador para auriculares con 4 salidas
- 1 entrada estéreo y 3 entradas mono
- 4 salidas independientes para auriculares con amplificación de alta calidad
- Indicador LED para cada salida
- Doble salida para cada amplificador con mini-jack de 3,5 mm y 6,35 mm
- Nivel máximo de salida: +13 dB
- Fuente de alimentación externa: 15V c.a. (incluida)
- Entradas: Line - Jack 6,35 mm - Aux - RCA
- Impedancia de entrada: 100 K $\Omega$
- Nivel máximo: IN +16 dB / OUT +13 dB
- Salidas: 4 estéreo (Jack 6,35/3,5 mm) - 1 link (Jack 6,35 mm)
- Impedancia de salida: Mínimo 10 $\Omega$
- Ganancia máxima: 19 dB
- Relación señal/ruido: >80 dB
- Alimentación: 15V c.a.
- Dimensiones: 219x122x46 mm

**¿Deseas más información sobre nuestro producto?**

[Contáctenos ahora mismo!](#)