
PARA ANTEN KIERUNKOWYCH DO BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW MIKROFONOWYCH TXZZ7



Para anten kierunkowych do
systemów mikrofonowych
beziprzewodowych TXZZ7

Reference: TXZZ16ANT

Para anten kierunkowych do systemów mikrofonowych beziprzewodowych TXZZ7

Aktywna antena kierunkowa wykorzystująca matrycę logarytmiczno-periodyczną dipoli dla wysokiego zysku 2 w 1 w zakresie UHF450–970 MHz.

Adaptacyjny projekt anteny kierunkowej zapewnia stabilne i dalekosiężne odbiorcze parametry, idealne dla systemów UHF diversity. Może być również używana jako standardowy system wielokanałowy. System zaprojektowano do transmisji na duże odległości w halach sportowych, na koncertach, w teatrach i dużych salach oraz w środowiskach z przeszkodami widoczności i odbioru.

Błyskawiczny i bardzo prosty montaż. Antenę można stosować z niemal wszystkimi odbiornikami UHF, zapewniającą odbiór 180° na stałych częstotliwościach. Dostarcza około 6 dB sygnału RF przy impedancji 50 Ω. Wykonana z miedzi z powłoką filmową dla trwałości, ochrony przed korozją i filtrowania UV.

Wzmacniacz antenowy do systemów mikrofonowych beziprzewodowych TXZZ7: [TXZZ16AMP](#)

Specyfikacja techniczna:

- Typ anteny: logarytmiczno-periodyczna matryca dipoli (LPDA)
- Częstotliwość pracy: 450–970 MHz
- Zasilanie: 12 V DC
- Zysk: 6 dB (typowy); 12 dB (maksymalny), zakres: –6 dB do 12 dB
- Impedancja: 50 Ω
- VSWR: < 1,7 : 1
- Kierunkowość: 180°
- Polaryzacja: pionowa
- Segmenty przewodu falowodowego: 11 segmentów
- Złącza: stały kątowy BNC
- Wykończenie: czarny lakier proszkowy
- Zawartość opakowania: 2 anteny
- Wymiary (S × W × G): 27,5 × 27,3 × 3,5 cm
- Waga brutto: 1,4 kg

Czy chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego produktu?

[Skontaktuj się z nami natychmiast!](#)