
MINI-KOPFHÖRERVERSTÄRKER MIT 4 AUSGÄNGEN



MINI-
KOPFHÖRERVERSTÄRKER
MIT 4 AUSGÄNGEN

Reference: ZZHA4

Kopfhörerverstärker mit 4 Ausgängen

Kopfhörerverstärker mit 4 Ausgängen und unabhängiger Lautstärkeregelung für jeden Ausgang.

Ideal für alle Anwendungen, bei denen Platzersparnis wichtig ist.

1 Eingang und 4 Ausgänge mit unabhängigen Lautstärken. 12-18V DC-Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

- Kopfhörerverstärker mit 4 Ausgängen
- 1 Stereo-Eingang
- 4 unabhängige Kopfhörerausgänge
- Maximaler Ausgangspegel: +22 dB
- Externes Netzteil: 12-16V DC (im Lieferumfang enthalten)
- Eingänge: Line - 6,35 mm Klinkestecker - Aux - RCA
- Eingangsimpedanz: 100 K Ω
- Maximaler Pegel: IN +16 dB / OUT +13 dB
- Ausgänge: 4 Stereo (6,35/3,5 mm Klinkestecker) - 1 Link (6,35 mm Klinkestecker)
- Ausgangsimpedanz: Mindestens 10 Ω
- Maximale Verstärkung: 19 dB
- Rauschabstand: >98 dB
- Stromversorgung: 15V AC
- Abmessungen: 95x72x40mm

Möchten Sie weitere Informationen zu unserem Produkt?

[kontaktieren Sie uns jetzt!](#)