

---

# 4-KANAL-HEADSET-VERSTÄRKER

4-KANAL-HEADSET-  
VERSTÄRKER



Reference: ZZHA40

## 4-Ausgangs-Kopfhörerverstärker

4-Ausgangs-Kopfhörerverstärker mit unabhängiger Lautstärkeregelung für jeden Ausgang.

Ideal für alle Anwendungen, bei denen Platzersparnis wichtig ist, ohne auf wesentliche Funktionen für den professionellen Einsatz zu verzichten.

1 Eingang und 4 Ausgänge mit unabhängigen Lautstärken und Master-Lautstärkeregelung. 12-18V DC-Netzteil im Lieferumfang enthalten.

### Technische Daten

- Kopfhörerverstärker mit 4 Ausgängen
- 1 Stereo-Eingang und 3 Mono-Eingänge
- 4 unabhängige Kopfhörerausgänge mit hochwertiger Verstärkung
- LED-Anzeige für jeden Ausgang
- Doppelte Ausgabe für jeden Verstärker mit 3,5-mm- und 6,35-mm-Miniklinken
- Maximaler Ausgangspegel: +13 dB
- Externes Netzteil: 15V AC (im Lieferumfang enthalten)
- Eingänge: Line - 6,35-mm-Klinkenbuchse - Aux - RCA
- Eingangsimpedanz: 100 K $\Omega$
- Maximalpegel: IN +16 dB / OUT +13 dB
- Ausgänge: 4 Stereo (6,35/3,5-mm-Klinkenbuchse) - 1 Link (6,35-mm-Klinkenbuchse)
- Ausgangsimpedanz: Mindestens 10 $\Omega$
- Maximale Verstärkung: 19 dB
- Signal-Rausch-Verhältnis: >80 dB
- Netzteil: 15V AC
- Abmessungen: 219x122x46 mm

**Möchten Sie weitere Informationen zu unserem Produkt?**

[kontaktieren Sie uns jetzt!](#)