

---

# KOMPAKTER 3-KANAL-MISCHER



KOMPAKTER 3-KANAL-  
MISCHER

Reference: ZZMX3

## Kompakter 3-Kanal professioneller Mixer

Super kompakter 3-Kanal Mixer mit integriertem Delay und Bluetooth-Konnektivität. Die ideale Unterstützung, wenn Sie eine grundlegende Ausstattung in einem winzigen Raum benötigen.

### Technische Daten

- 3-Kanal Mixer mit integrierter USB-Audio-Schnittstelle
- MIC/LINE-Eingang mit Hoch- und Tiefenregelung
- -20dB Pad, Hochpassfilter mit 100Hz Cutoff
- Lautstärke- und MUTE-Taste
- LINE/INSTRUMENT-Eingang mit unabhängiger Lautstärke
- STEREO LINE-Eingang mit unabhängiger Lautstärke
- USB/BLUETOOTH-Eingang mit Wahlschalter und Lautstärkeregler
- Integrierter Delay-Effekt mit unabhängiger Lautstärke und einstellbarer Effektmenge
- Master-Ausgang mit unabhängiger Lautstärke
- Kopfhörerausgang mit unabhängiger Lautstärke
- Phantom-Speisung +48V
- Gain-Bereich: -14 / +40 dB
- LINE-Eingang: 6,3-mm-TRS-Klinke
- Maximaler Eingangspegel: 30 dBu
- Kanal EQ: Hoch 12 kHz /  $\pm 15$ dB; Bass 80 Hz /  $\pm 15$ dB
- MAIN-Ausgang: 6,3-mm-Klinke 240 $\Omega$
- Stromversorgung: 5V DC, 500mA
- Abmessungen: 120 x 36 x 154mm
- Gewicht: 600g

**Möchten Sie weitere Informationen zu unserem Produkt?**

[kontaktieren Sie uns jetzt!](#)