
AMPLIFICADOR MEZCLADOR REPRODUCTOR USB/BT/FM 350W CON 6 ZONAS



Amplificador/mezclador con reproductor multimedia integrado, conectividad bluetooth, alimentación phantom, radio FM + DAB, control remoto incluido

Reference: ZZONE350PA

Amplificador con reproductor BT/USB/FM

Ampli/mixer con reproductor multimedia integrado, conectividad Bluetooth, alimentación phantom, radio FM + DAB

Especificaciones técnicas

- Potencia: 350 W
- Salidas de altavoz: 6 zonas de salida, 100V o 70V y 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm
- Entradas: 4 x Mic, 5 x Line
- Respuesta de frecuencia: 80-16KHz
- Protecciones: Corto circuito, clip, sobrecarga y protección contra alta temperatura
- Alimentación: AC230V; 50-60Hz
- Alimentación phantom
- Control remoto incluido
- Dimensiones: 484x405x88mm
- Peso: 10.9 Kg

¿Quieres más información sobre nuestro amplificador mezclador?

[Contáctenos ahora mismo!](#)