## AMPLIFICADOR MEZCLADOR REPRODUCTOR USB/BT/FM 350W CON 6 ZONAS



Amplificador/mezclador con reproductor multimedia integrado, conectividad bluetooth, alimentación phantom, radio FM + DAB, control remoto incluido

Reference: ZZONE350PA

## Amplificador con reproductor BT/USB/FM

Ampli/mixer con reproductor multimedia integrado, conectividad Bluetooth, alimentación phantom, radio FM + DAB

## **Especificaciones técnicas**

- Potencia: 350 W
- Salidas de altavoz: 6 zonas de salida, 100V o 70V y 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm
- Entradas: 4 x Mic, 5 x Line
- Respuesta de frecuencia: 80-16KHz
- Protecciones: Corto circuito, clip, sobrecarga y protección contra alta temperatura
- Alimentación: 230 V AC, 50-60 Hz o 24 V DC
- · Alimentación phantom
- · Control remoto incluido
- Dimensiones: 484×405×88mm
- Peso: 10.9 Kg

## ¿Quieres más información sobre nuestro amplificador mezclador?

Contáctenos ahora mismo!