
AMPLIFICADOR MEZCLADOR REPRODUCTOR USB/BT/FM 60W CON 6 ZONAS

Amplificador/mezclador de matriz 6 x 6 con reproductor multimedia integrado, conectividad bluetooth, alimentación phantom, radio FM + DAB



Reference: ZZONE6060PA

Amplificador mezclador de 60W para 6 zonas

Ampli/mixer de matriz 6 x 6 con reproductor multimedia integrado, conectividad Bluetooth, alimentación phantom, radio FM + DAB

Especificaciones técnicas

- Potencia: 6 x 60 W
- Salidas de altavoz: 6 zonas de salida, 100V o 70V y 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm
- Entradas: 3 x Mic, 4 x Line
- Respuesta de frecuencia: 80-16KHz
- Protecciones: Cortocircuito, clip, sobrecarga y protección contra alta temperatura
- Alimentación: AC230V; 50-60Hz
- Alimentación phantom
- Control remoto incluido
- Dimensiones: 484 x 320 x 88 mm
- Peso: 14.5 Kg

¿Quiere más información sobre nuestro amplificador mezclador?

[Contáctenos ahora mismo!](#)