AMPLIFICADOR DE ZONAS 240W CON REPRODUCTOR USB/BT/FM, 4 ZONAS



AMPLIFICADOR DE ZONE CON REPRODUCTOR USB/BT/FM DE 240W PARA 4 ZONAS

Reference: ZZONE4240PA

Amplificador de zonas de 240W para 4 zonas

Amplificador de zonas4 x 240W con reproductor multimedia integrado USB + SD card, conectividad Bluetooth, alimentación Phantom, radio FM + DAB.

Integra 4 amplificadores para 100 V y 8-16 Ω en una sola unidad, lo que lo hace adecuado como amplificador mezclador comercial de 4 zonas.

Niveles de prioridad de entrada de alto a bajo: Silencio, EMC, Mic1 y micrófono de paginación remota sobre otras entradas. Admite hasta 6 micrófonos remotos conectados al amplificador mediante cable CAT6.

Admite hasta 4 paneles de control remoto conectados al amplificador mediante cable CAT6. Mando a distancia y antena con cable de 3 metros incluidos.

Especificaciones técnicas

- Potencia: 4 x 240 W
- Consumo de energía: 1150 W
- 3 fuentes y matriz de entrada EMC distribuidas en 4 zonas de altavoces
- Salidas de altavoces: 4 zonas, 100V y 8–16 Ohm
- Entradas: 3 x MIC 10mV; Línea 150-470mV, 10 KΩ, RCA no balanceado
- Salida de línea: 0.775 (0 dBV)
- Matriz de reproductor de audio integrado
- Respuesta de frecuencia: 70-20KHz
- Protecciones: Cortocircuito, clip, sobrecarga y protección contra altas temperaturas
- Mando a distancia y antena incluidos
- THD: <0.1%
- Relación señal/ruido: >80 dB
- Alimentación: 230 V AC, 50-60 Hz
- Alimentación Phantom
- Mando a distancia incluido
- Dimensiones (An x Al x Prof): 48 × 9.4 x 40 cm
- Dimensiones con antena (An x Al x Prof): 48 × 9.4 x 44.5 cm
- Peso: 7.4 Kg

¿Deseas más información sobre nuestro producto?

Contáctenos ahora mismo!