
CONJUNTO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICO DE 16 CANALES UHF, TRANSMISOR DE PETACA



CONJUNTO DE MICRÓFONO
INALÁMBRICO UHF 16CH
AURICULARES

Reference: TXZZ601

Conjunto de micrófono inalámbrico con transmisor bodypack

Transmisor de alta calidad para un registro detallado de cada frecuencia incluso en condiciones ambientales difíciles.

Proporciona una presencia y una claridad extraordinarias que no se encuentran en otros dispositivos en este rango de precios. El receptor es resistente y ofrece una linealidad inigualable, un sistema de diversidad real con antenas montadas en un conector BNC.

La gama de salidas está específicamente diseñada para satisfacer hasta a los clientes más exigentes, con la posibilidad de tomar el canal único o la mezcla de CH1 y CH2.

Especificaciones técnicas

- 16 canales UHF 673-697,80 MHz
- Pantalla de información
- Circuito de silenciamiento automático
- Sistema True-Diversity con antenas desmontables de alta extensión
- Cápsula dinámica unidireccional para un sonido cristalino
- Salida XLR, balanceada
- Salida jack no balanceada de 6,3 mm
- Construcción eficiente y energéticamente eficiente
- Alcance de unos 50 m (puede verse afectado por factores externos y el nivel de carga de la batería)
- Transmisor suministrado
- 1 cable de audio incluido
- Se suministran 2 pilas AA de 1,5 V
- Rango de frecuencia portadora: 673 - 696,775 MHz
- Respuesta de frecuencia: 100 -18000Hz
- THD: < 1 %
- MSR: >100dB
- Temperatura de funcionamiento: -29 - 74 °C
- Relación señal/ruido: >70dB
- Nivel de salida: 0-300 mV
- Sensibilidad: -105dB
- Dimensiones: 394 x 205 x 52 mm
- Micrófono de diadema y de corbata incluidos

Transmisor

-
- Modulación: FM
 - Salida RF: >10dBm
 - Desviación máxima: +/- 70 KHz
 - Fuente de alimentación: 2 pilas AA de 1,5 V
 - Dimensiones: 250 x 51 x 51 mm

¿Deseas más información sobre nuestro producto?

[Contáctenos ahora mismo!](#)