
AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR USB/BT/FM 60W AVEC 6 ZONES



Amplificateur/mixeur matriciel 6 x 6 avec lecteur multimédia intégré, connectivité Bluetooth, alimentation fantôme, radio FM + DAB

Référence ZZONE6060PA

Amplificateur mixer 60W à 6 zones

Ampli/mixeur à matrice 6 x 6 avec lecteur multimédia intégré, connectivité Bluetooth, alimentation fantôme, radio FM + DAB

Spécifications techniques

- Puissance : 6 x 60 W
- Sorties haut-parleur : 6 zones de sortie, 100V ou 70V & 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm
- Entrées : 3 x micro, 4 x ligne
- Réponse en fréquence : 80-16 KHz
- Protections : Court-circuit, clip, surcharge et protection contre la température élevée
- Alimentation : AC230V ; 50-60 Hz
- Alimentation fantôme
- Télécommande incluse
- Dimensions : 484 x 320 x 88 mm
- Poids : 14,5 Kg

Voulez-vous plus d'informations sur notre amplificateur mixer ?

[Contactez-nous maintenant !](#)