
AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR USB/BT/FM 120W AVEC 6 ZONES



Amplificateur/mixeur
matriciel 6 x 6 avec lecteur
multimédia intégré,
connectivité Bluetooth,
alimentation fantôme, radio
FM + DAB

Référence ZZONE6120PA

Amplificateur mixer 120W 6 zones

Ampli/mixeur à matrice 6 x 6 avec lecteur multimédia intégré, connectivité bluetooth, alimentation phantom, radio FM + DAB

Spécifications techniques

- Puissance : 6 x 120 W
- Entrées : 3 x Micro, 4 x Ligne
- Réponse en fréquence : 80-16KHz
- Protections : Court-circuit, clip, surcharge et protection contre la température élevée
- Alimentation : AC230V ; 50-60Hz
- Alimentation fantôme
- Télécommande incluse
- Dimensions : 484 x 320 x 88 mm
- Poids : 15,5 kg

Voulez-vous plus d'informations sur notre amplificateur mixer ?

[Contactez-nous maintenant !](#)