
AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR USB/BT/FM 120W



Ampli/mixer avec lecteur multimédia intégré, connectivité Bluetooth, alimentation fantôme, radio FM + DAB.

Référence ZZONE912PA

Amplificateur mixer professionnel de 120W

La nouvelle série d'amplificateurs ZZONE a été conçue pour répondre aux besoins d'audio multi-zone dans les environnements commerciaux et de divertissement. Chaque amplificateur ZZONE est équipé d'un lecteur MP3 intégré, permettant de lire une large gamme de sources audio.

Ces amplificateurs offrent une flexibilité sans précédent dans la gestion audio dans des environnements complexes. De plus, grâce à leur fonctionnement à 100V et 4-8 ohms, les amplificateurs ZZONE peuvent être utilisés dans une multitude d'applications audio, du restaurant à l'hôtel, de la salle de sport à la salle de conférence. Choisissez la série ZZONE pour un audio de haute qualité et une gestion audio multi-zone simple.

Ampli/mixer avec lecteur multimédia intégré, connectivité Bluetooth, alimentation fantôme, radio FM + DAB.

Spécifications techniques

- Puissance: 120W
- Sorties haut-parleurs: 1 zone de sortie, 100V ou 70V & 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm
- Entrées: 3 x Micro, 4 x Ligne
- Réponse en fréquence: 60Hz-15kHz(± 3 dB)
- Protections: Court-circuit, clip, surcharge et protection contre la température élevée
- Alimentation: AC230V; 50-60Hz
- Alimentation fantôme
- Télécommande incluse
- Dimensions: 485 x 91 x 27 mm
- Poids: 7,1 kg

Voulez-vous plus d'informations sur notre amplificateur mixer professionnel ?

[Contactez-nous maintenant !](#)