AMPLIFICATEUR DE ZONE 240W AVEC LECTEUR USB/BT/FM, 4 ZONES



Amplificateur de zone AVEC LECTEUR USB/BT/FM DE 240W POUR 4 ZONES

Référence ZZONE4240PA

Amplificateur de zone 240W pour 4 zones

Amplificateur/mixeur matriciel 4 x 4 avec lecteur multimédia intégré, connectivité Bluetooth, alimentation Phantom, radio FM + DAB.

Intègre 4 amplificateurs pour 100 V et 8-16 Ω dans une seule unité, idéal comme amplificateur mixeur commercial 4 zones.

Niveaux de priorité des entrées du plus haut au plus bas : Mute, EMC, Mic1 et microphone de paging à distance sur les autres entrées. Prend en charge jusqu'à 6 microphones distants connectés à l'amplificateur via un câble CAT6.

Prend en charge jusqu'à 4 panneaux de contrôle à distance connectés à l'amplificateur via un câble CAT6. Télécommande et antenne avec câble de 3 mètres incluses.

Spécifications techniques

- Puissance : 4 x 240 W
- Consommation énergétique : 1150 W
- 3 sources et matrice d'entrée EMC distribuées sur 4 zones de haut-parleurs
- Sorties haut-parleurs : 4 zones, 100V et 8–16 Ohm
- Entrées : 3 x MIC 10mV ; Ligne 150-470mV, 10 KΩ, RCA non équilibré
- Sortie ligne : 0.775 (0 dBV)
- Matrice de lecteur audio intégré
- Réponse en fréquence : 70-20KHz
- Protections : Court-circuit, clip, surcharge et protection contre la haute température
- Télécommande et antenne incluses
- THD : <0.1%
- Rapport signal/bruit : >80 dB
- Alimentation : 230 V AC, 50-60 Hz
- Alimentation Phantom
- Télécommande incluse
- Dimensions (L x H x P) : 48 × 9.4 x 40 cm
- Dimensions avec antenne (L x H x P) : 48 × 9.4 x 44.5 cm
- Poids : 7.4 Kg

Voulez-vous plus d'informations sur notre produit ?

Contactez-nous maintenant !