# ENSEMBLE DE MICROPHONE SANS FIL AVEC CASQUE UHF 16CH



ENSEMBLE DE MICROPHONE SANS FIL AVEC CASQUE UHF 16CH

Référence TXZZ601

### Ensemble microphone sans fil avec émetteur de poche

Émetteur de haute qualité pour un enregistrement détaillé de chaque fréquence même dans des conditions environnementales difficiles.

Il offre une présence et une clarté extraordinaires que l'on ne trouve pas dans d'autres appareils de cette gamme de prix. Le récepteur est robuste et offre une linéarité inégalée, un véritable système de diversité avec des antennes montées sur connecteur BNC.

La gamme de sorties est spécialement conçue pour satisfaire même les clients les plus exigeants, avec la possibilité de prendre le canal unique ou le mélange de CH1 et CH2.

#### Spécifications techniques

- 0. 16 canaux UHF 673-697,80 MHz
- 0. Affichage des informations
- 0. Circuit de silencieux automatique
- 0. Système True-Diversity avec antennes amovibles à grande extension
- 0. Capsule dynamique unidirectionnelle pour un son cristallin
- 0. Sortie XLR, symétrique
- 0. Sortie jack 6,3 mm asymétrique
- 0. Construction efficace et économe en énergie
- 0. Portée d'environ 50 m (peut être influencée par des facteurs externes et le niveau de charge de la batterie)
- 0. Émetteur fourni
- 0. 1 câble audio inclus
- 0. 2 piles AA 1,5 V fournies
- 0. Plage de fréquence porteuse : 673 696,775 MHz
- 0. Réponse en fréquence : 100 18 000 Hz
- 0. THD : < 1 %0. MSR : > 100 dB
- 0. Température de fonctionnement : -29 74 °C
- 0. Rapport signal/bruit : > 70 dB0. Niveau de sortie : 0-300 mV
- 0. Sensibilité : -105 dB
- 0. Dimensions : 394 x 205 x 52 mm 0. Micro serre-tête et cravate inclus

#### Émetteur

0. Modulation : FM 0. Sortie RF : > 10 dBm

0. Déviation maximale : +/- 70 KHz 0. Alimentation : 2 piles AA 1,5 V 0. Dimensions : 250 x 51 x 51 mm

## Voulez-vous plus d'informations sur notre produit ?

Contactez-nous maintenant!