
4 CHANNEL HEADSET AMPLIFIER MATRIX CONFIGURATION

AMPLIFICATEUR CASQUE
PROFESSIONNEL MATRIX



Référence ZZHA400

Amplificateur de casque professionnel

Amplificateur de casque professionnel avec configuration matricielle.

Électronique montée dans un boîtier de rack 19" pratique et robuste. Toutes les connexions d'entrée se trouvent à l'arrière du rack, tandis que les connexions de sortie sont à l'avant, permettant une configuration et une utilisation faciles et pratiques.

Spécifications techniques

- Amplificateur avec niveau de sortie maximal de +10dB
- Plage de contrôle de gain de +35dB
- Connecteurs jack 6,35mm pour les entrées et les sorties
- Montage en rack 19" (1U)
- Réglage de volume pour chaque sortie
- Sortie ligne stéréo pour chaque entrée
- Sélecteurs matriciels pour les entrées de l'amplificateur de casque
- ENTRÉES : Ligne - Jack 6,35mm
- IMPÉDANCE D'ENTRÉE : 47 K Ω
- NIVEAU MAX : IN +25 dB / OUT +35 dB
- SORTIES : 4 stéréo (Jack 6,35mm) - 4 ligne fixe (Jack 6,35mm)
- IMPÉDANCE DE SORTIE : 22 Ω
- GAIN MAX : 20 dB
- RAPPORT S/B : >80 dB
- ALIMENTATION : 120-240V AC, 50-60Hz
- DIMENSIONS : 445x482x217mm

Voulez-vous plus d'informations sur notre produit ?

[Contactez-nous maintenant !](#)