WZMACNIACZ STREFOWY 240W Z ODTWARZACZEM USB/BT/FM, 4 STREFY



240W Wzmacniacz strefowy Z ODTWARZACZEM USB/BT/FM NA 4 STREFY

Reference: ZZONE4240PA

240W Wzmacniacz strefowy na 4 strefy

Wzmacniacz/mikser matrycowy 4 x 4 z wbudowanym odtwarzaczem multimedialnym, łącznością Bluetooth, zasilaniem Phantom, radiem FM + DAB.

Integruje 4 wzmacniacze dla 100 V i 8-16 Ω w jednej jednostce, dzięki czemu nadaje się jako komercyjny wzmacniacz mikserowy na 4 strefy.

Poziomy priorytetu wejścia od najwyższego do najniższego: Mute, EMC, Mic1 i mikrofon do komunikatów zdalnych nad innymi wejściami. Obsługuje do 6 mikrofonów zdalnych podłączonych do wzmacniacza za pomocą kabla CAT6.

Obsługuje do 4 paneli sterowania podłączonych do wzmacniacza za pomocą kabla CAT6. W zestawie pilot i antena z 3-metrowym kablem.

Specyfikacja techniczna

- Moc: 4 x 240 W
- Pobór mocy: 1150 W
- 3 źródła i matryca wejściowa EMC rozdzielone na 4 strefy głośnikowe
- Wyjścia głośników: 4 strefy, 100V i 8–16 Ohm
- Wejścia: 3 x MIC 10mV; Linia 150-470mV, 10 KΩ, RCA niezbalansowane
- Wyjście liniowe: 0.775 (0 dBV)
- Zintegrowana matryca odtwarzacza audio
- Pasmo przenoszenia: 70-20KHz
- Zabezpieczenia: Zwarcie, klip, przeciążenie i ochrona przed wysoką temperaturą
- Pilot i antena w zestawie
- THD: <0.1%
- Stosunek sygnał/szum: >80 dB
- Zasilanie: 230 V AC, 50-60 Hz
- Zasilanie Phantom
- Pilot w zestawie
- Wymiary (S x W x G): 48 × 9.4 x 40 cm
- Wymiary z anteną (S x W x G): 48 × 9.4 x 44.5 cm
- Waga: 7.4 Kg

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego produktu?

Skontaktuj się z nami natychmiast!