

---

# WZMACNIACZ SŁUCHAWKOWY MATRYCOWY, 4-KANA

PROFESJONALNY  
WZMACNIACZ  
SŁUCHAWKOWY MATRIX



Reference: ZZHA400

## Profesjonalny wzmacniacz słuchawkowy

Profesjonalny wzmacniacz słuchawkowy z konfiguracją matrycy.

Elektronika zamontowana w wygodnej i solidnej obudowie rackowej o szerokości 19 cali. Wszystkie złącza wejściowe znajdują się z tyłu racka, a złącza wyjściowe z przodu, umożliwiając wygodne i łatwe ustawienie i korzystanie z urządzenia.

## Specyfikacje techniczne

- Wzmacniacz o maksymalnym poziomie wyjściowym +10dB
- Zakres regulacji wzmocnienia +35dB
- Złącza wejściowe i wyjściowe Jack 6,35mm
- Montaż w racku 19" (1U)
- Poziom regulacji głośności dla każdego wyjścia
- Wyjście liniowe stereo dla każdego wejścia
- Selektory matrycy dla wejść wzmacniacza słuchawkowego
- WEJŚCIA: Liniowe - Jack 6,35mm
- IMPEDANCJA WEJŚCIOWA: 47 K $\Omega$
- POZIOM MAX: WEJŚCIE +25 dB / WYJŚCIE +35 dB
- WYJŚCIA: 4 stereo (Jack 6,35mm) - 4 liniowe (Jack 6,35mm)
- IMPEDANCJA WYJŚCIOWA: 22 $\Omega$
- MAKS. WZMOCNIENIE: 20 dB
- STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM: >80 dB
- ZASILANIE: 120-240V AC, 50-60Hz
- WYMIARY: 445x482x217mm

**Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego produktu?**

[Skontaktuj się z nami natychmiast!](#)